

DATASHEET

# Nobreak

1200VA 720W / 1500VA 900W

cód. GA-N1200BI

cód. GA-N1500BI



Bivolt  
Automático



6 Tomadas



Bateria com longa  
autonomia



Soluções em  
Segurança, Gestão  
e Controle de Acesso!

# Nobreak 1200VA 720W / 1500VA 900W

MODELO		1200VA 720W	1500VA 900W
Código		GA-N1200BI	GA-N1500BI
Físico	Peso (Kg)	8,8	11,7
Entrada	Tensão	110VAC / 220VAC	
	Frequência	50Hz ou 60Hz	
Saída	Tensão	Modo AC 99~138VAC (Modo Bateria 110VAC ± 5%)	
	Frequência	50Hz ou 60Hz ± 1%	
	Tempo de transferência	Normalmente 2-6ms, <10ms	
	Forma de Onda	Onda Senoidal Modificada	
Proteções*	Entrada de carga	Fusível para sobrecarga & proteção contra curto-circuito	
	Curto-circuito	Fusível rearmável & Limitador de corrente interno	
Bateria	Tempo de autonomia	15-35 minutos dependendo da carga	
	Tipo	Selada chumbo-ácido (VRLA)	
	Proteção	Auto-teste, proteção contra descarga e aviso de falha na bateria	
	Bateria	Normalmente a bateria é carregada uma vez a cada três meses; não menos que 6 horas por carga	
Alarme sonoro	Modo Bateria (com o inversor ligado)	Bateria com carga, alarme toca a cada 6 segundos com a luz vermelha acesa	
		Bateria descarregada, alarme toca a cada 1 segundo com a luz vermelha piscando	
	Baixa tensão da bateria ou sobrecarga/curto-circuito	Alarme se mantém tocando, luz vermelha acesa	
		Continuamente	



**Alimentação Bivolt Automático;**



**Frequência de trabalho: 50/60Hz;**



**Compatível com geradores;**



**Tempo de transferência: 2-6ms;**



**Tipo de onda: senoidal modificada.**



# Autonomia do Nobreak

Cenário	Consumo (W)	Autonomia (min)	
		1200VA	1500VA
CFTV: DVR 4 canais + HD 1TB + monitor 20" + 4 câmeras	37	109	140
CFTV: DVR 8 canais + HD 1TB + monitor 20" + 8 câmeras	46	87,7	112,7
CFTV: DVR 16 canais + HD 1TB + monitor 20" + 16 câmeras	65	62	80
Câmera de segurança Wi-Fi HD + modem Wi-Fi	15	268,8	340
Smart TV LED 42" + decodificador de TV	90	44,8	57
Modem Wi-Fi	25	161,3	207
Computador + monitor 20"	65	62	80
PABX 16 ramais	18	224	288
PABX 40 ramais	30	134,4	173
Central condominial 16 ramais	30	134,4	173
Central condominial 40 ramais	36	112	144



## NÃO CONECTE IMPRESSORAS A LASER NO NOBREAK

A carga de tensão destes dispositivos é muito alta e pode puxar mais energia do que o esperado no Nobreak.